




**Czujnik ruchu V-TAC sufitowy 360st fi53 400W biały
VT-8153 5 lat gwarancji**

SKU 24355 EAN 3800170260306 VT-8153

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	400W	Opóźnienie	Min. 10sek+/-3sek. Max. 15min+/-2min	ETIM	EC000133
Napięcie	230V	Obciążenie znamionowe	800W Tradycyjne oświetlenie, 400W halogen/LED	Kod CN	8539 51 00
Symbol	SKU 24355	Ambient Light	<3-2000LUX Regulowany		
Kod kreskowy EAN	3800170260306	Warunki pracy	-20st +45st		
Kod produktu	VT-8153	Rozmiar	53x65mm		
Kształt	Okrągły	Średnica	53mm		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50/60Hz	Waga produktu	0,2		
Materiał	Tworzywo	Objętość	0,00058		
Kolor obudowy	Biały	Długość (opak.)	85 mm		
Typ	Podczerwień	Szerokość (opak.)	60 mm		
Klasa szczelności	IP20	Wysokość (opak.)	85 mm		
Typ czujnika	Podczerwień	Opakowanie zbiorcze	50		
Zasięg detekcji	360 stopni	Marka	V-TAC		
Odległość detekcji	Max.8m	Gwarancja	5 lat		
Czas reakcji czujnika	0.6 - 1.5m/s	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		

**Czujnik ruchu V-TAC sufitowy 360st fi53 400W biały
VT-8153 5 lat gwarancji**

SKU 24355 EAN 3800170260306 VT-8153

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- 5 LAT GWARANCJI
- Nowoczesny czujnik ruchu typu PIR (podczerwień), zapewniający automatyczne sterowanie oświetleniem oraz realne oszczędności energii.
- Urządzenie przeznaczone do montażu wpuszczanego (podtynkowego), idealne do zastosowań wewnętrznych — w sufitach podwieszanych i instalacjach oświetleniowych.
- Najważniejsze cechy
- Detekcja ruchu w zakresie 360°
- Maksymalny zasięg detekcji do 6 metrów (<24°C)
- Regulowany czas świecenia: 10 sekund — 15 minut
- Regulacja czułości światła: <3 — 2000 LUX
- Montaż wpuszczany — szybka instalacja na sprężynach
- Wysokiej jakości czujnik PIR — natychmiastowa reakcja
- Kompatybilny z oświetleniem LED oraz tradycyjnym
- Funkcje regulacji
- Czujnik oferuje pełną kontrolę pracy:
- TIME — regulacja czasu świecenia po wykryciu ruchu
- LUX — ustawienie pracy dzień/noc (czujnik zmierzchu)
- SENS — regulacja zasięgu detekcji
- Dodatkowo funkcja podtrzymania — każde kolejne wykrycie ruchu resetuje czas działania.

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny