






**Oprawa sufitowa plafoniera V-TAC 40W LED CREE CHIP
czujnik ruchu regulacja mocy i barwy 5w1 IP65 VT-8179
4400lm 6 lat gwarancji**

SKU 24360 EAN 3800170260351 VT-8179

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	40W	CRI	80+	Szerokość (opak.)	70 mm
Zamiennik mocy	80W	Materiał	PC	Wysokość (opak.)	367 mm
Strumień (lm)	4400 lm	IK	IK10	Opakowanie zbiorcze	5
Barwa światła	CCT Biała zmienna	Kolor obudowy	Biały	Marka	V-TAC
Temperatura barwowa	CCT Zmiana barwy	Typ	Sufitowy	Gwarancja	6 lat
Kąt świecenia	120°	Ściemnianie	NIE	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Napięcie	230V	Klasa szczelności	IP65	Wydajność lm/W	110 lm/W
Symbol	SKU 24360	Typ czujnika	Mikrofalowy	ETIM	EC002892
Kod kreskowy EAN	3800170260351	Zasięg detekcji	360st	Kod CN	8539 51 00
Kod produktu	VT-8179	Odległość detekcji	1-5m regulacja		
Seria	Plafony z czujnikiem	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	>20000		
Kształt	Okrągły	Rozmiar	360x51mm		
Typ modułu LED	CREE LED	Waga produktu	1,66		
Czas życia	30000g	Objętość	0,01109		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50/60Hz	Długość (opak.)	366 mm		

**Oprawa sufitowa plafoniera V-TAC 40W LED CREE CHIP
czujnik ruchu regulacja mocy i barwy 5w1 IP65 VT-8179
4400lm 6 lat gwarancji**

SKU 24360 EAN 3800170260351 VT-8179

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- 6 LAT GWARANCJI
- Nowoczesny plafon LED wyposażony w zaawansowane chipy CREE LED — światowego lidera technologii oświetleniowej, gwarantującego najwyższą wydajność, trwałość i stabilność pracy.
- Zintegrowany czujnik mikrofalowy (radar 24GHz) zapewnia precyzyjne wykrywanie ruchu nawet przez przeszkody, a funkcja regulacji mocy i barwy światła pozwala idealnie dopasować oświetlenie do każdego zastosowania.
- Najważniejsze cechy
- Technologia CREE LED — wysoka skuteczność świetlna i długa żywotność
- Regulacja mocy: 20W / 25W / 30W / 35W / 40W
- Regulacja barwy światła CCT: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
- Wydajność do 4400 lumenów
- Czujnik mikrofalowy 360° — detekcja ruchu w pełnym zakresie
- Funkcja ściemniania (tryb standby ~7%)
- Wbudowany wysokiej jakości zasilacz
- Inteligentne sterowanie oświetleniem
- Automatyczne włączanie po wykryciu ruchu
- Płynne przejście: 100% - przyciemnienie - wyłączenie
- Regulacja:
- czasu świecenia (10s — 12 min)
- czułości czujnika
- progu zmierzchu (3—2000 LUX)

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny