




**Czujnik ruchu na ruch ręki z przewodem max.1000W LED
dwa sensory V-TAC VT-8159-2 5 lat gwarancji**

SKU 24496 EAN 3800170264335 VT-8159-2

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	1000W LED	Waga produktu	0,12
Napięcie	230V	Objętość	0,0004
Symbol	SKU 24496	Długość (opak.)	60 mm
Kod kreskowy EAN	3800170264335	Szerokość (opak.)	53 mm
Kod produktu	VT-8159-2	Wysokość (opak.)	117 mm
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50/60Hz	Opakowanie zbiorcze	100
Częstotliwość	50/60Hz	Marka	V-TAC
Materiał	PC	Gwarancja	5 lat
Kolor obudowy	Biały	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Typ	Podczerwień	ETIM	EC010920
Klasa szczelności	IP20	Kod CN	8539 51 00
Typ czujnika	Podczerwień		
Zasięg detekcji	0.06 m		
Odległość detekcji	5-6cm		
Warunki pracy	-20st +45st		
Rozmiar	90x40.2x16.8mm		



Czujnik ruchu na ruch ręki z przewodem max.1000W LED dwa sensory V-TAC VT-8159-2 5 lat gwarancji

SKU 24496 EAN 3800170264335 VT-8159-2

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- 5 LAT GWARANCJI
- Bezdotykowy czujnik podczerwieni IR do automatycznego włączania i wyłączenia oświetlenia LED
- Dwa tryby pracy umożliwiają sterowanie oświetleniem ruchem dłoni lub otwieraniem i zamykaniem drzwi
- Przełącznik Touch/Door pozwala szybko wybrać odpowiedni sposób działania
- W trybie Touch wystarczy zbliżyć dłoń do czujnika, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie
- W trybie Door oświetlenie automatycznie włącza się po otwarciu drzwi i wyłącza po ich zamknięciu
- Zasięg detekcji wynosi 5-6 cm, zapewniając szybkie i precyzyjne działanie
- Maksymalne obciążenie 2000W dla źródeł tradycyjnych oraz 1000W dla oświetlenia LED
- Kompatybilny z oprawami i źródłami światła LED V-TAC o łącznej mocy do 1000W
- Przystosowany do pracy z napięciem AC 220-240V 50/60Hz
- Zakres temperatury pracy od -20°C do +50°C zapewnia niezawodne działanie
- Kompaktowe wymiary 90 × 40,2 × 16,8 mm ułatwiają montaż w meblach i zabudowach
- Stopień ochrony IP20 przeznaczony do zastosowań wewnętrznych
- Prosty montaż oraz szybkie podłączenie zgodnie ze schematem producenta

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny