



Żarówka LED V-TAC 10W Żarnik R7S 118mm VT-1990 4000K 1000lm

SKU 4389 EAN 3800157604130 VT-1990

Produkty powiązane (SKU): 4369, 4390


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| Moc | 10W | Współczynnik mocy | >0,5 | Marka | V-TAC |
| Zamiennik mocy | 60W | CRI | 80+ | Gwarancja | 2 Lata |
| Strumień (lm) | 1000 lm | Materiał | Tworzywo | Wydajność lm/W | 100 lm/W |
| Barwa światła | Neutralna | Typ | Źródła światła | Ilość na palecie | 6000 |
| Temperatura barwowa | 4000K | Ściemnianie | NIE | Opakowanie zbiorcze | 100 |
| Kąt świecenia | 360° | Klasa szczelności | IP20 | ETIM | EC001959 |
| Napięcie | 230V | Czas zapłonu 100% | 0.001s (natychmiast) | Kod CN | 8539 52 00 |
| Symbol | 4389 | Stabilność kolorów | <6 | | |
| Kod kreskowy EAN | 3800157604130 | Dekl. Intens. w Kandelach | 79.5 Cd Max. | | |
| Kod produktu | VT-1990 | Ilość cykli wł/wył | 15000 | | |
| Trzonek | R7S | Warunki pracy | -20st +45st | | |
| Kształt | Żarnik liniowy LED | Współ. Utrzym. strumienia | 0,7 | | |
| Typ modułu LED | SMD | Rozmiar | 25x118mm | | |
| Czas życia | >20000g | Waga produktu | 0,065 | | |
| Napięcie wejściowe | 220-240V | Objętość | 0,000113 | | |
| Częstotliwość | 50Hz | Certyfikaty | CE, EMC, ROHS | | |



Żarówka LED V-TAC 10W Żarnik R7S 118mm VT-1990 4000K 1000lm

SKU 4389 EAN 3800157604130 VT-1990

Produkty powiązane (SKU): 4369, 4390

Opis produktu

- Zużycie energii mniejsze o 80% w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła
- Bardzo długi czas życia
- Brak promieniowania UV i IR
- Natychmiastowy start i 100% światła
- Niska temperatura pracy
- Bezpośredni zamiennik tradycyjnych źródeł światła